Tabela nr 1

Bilans mocy dla rozdzielnicy głównej TG									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**RG**	**17,94**	**17,51**	**25,39**	**0,71**	**0,59**	**10,65**	**10,17**	**14,95**
Prądy [A]		**36,70**					**21,78**		
1	Tablica T1	13,94	15,49	20,84	0,67	0,58	8,05	8,94	12,03
2	Tablica T2	1,00	0,93	1,37	0,73	0,50	0,50	0,46	0,68
3	Tablica TK	3,00	1,09	3,19	0,94	0,70	2,10	0,76	2,23
4									
5									
6									
7									
8									

Tabela nr 2

Bilans mocy dla tablicy obiektowej T1									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**T1**	**13,94**	**15,07**	**20,84**	**0,67**	**0,58**	**8,05**	**8,12**	**11,62**
Prądy [A]		**30,11**					**17,38**		
1	Oświetlenie	2,04	0,74	2,17	0,94	0,70	1,43	0,52	1,52
2	Gniazda 230V	6,00	8,00	10,00	0,60	0,30	1,80	2,40	3,00
3	Technologia kuchni	4,90	5,00	7,00	0,70	0,80	3,92	4,00	5,60
4	Wentylacja	1,00	1,33	1,67	0,60	0,90	0,90	1,20	1,50
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 3

Bilans mocy dla tablicy obiektowej T2									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**T2**	**1,00**	**0,85**	**1,37**	**0,73**	**0,50**	**0,50**	**0,33**	**0,62**
Prądy [A]		**1,97**					**0,99**		
1	Oświetlenie	0,50	0,18	0,53	0,94	0,70	0,35	0,13	0,37
2	Gnizada 230V	0,50	0,67	0,83	0,60	0,30	0,15	0,20	0,25
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Tabela nr 4

Bilans mocy dla tablicy obiektowej TK									
Lp.	**Obciążenie**	**Moc czynna zainstalowane Pi [kW]**	**Moc bierna zainstalowane Qi [kW]**	**Moc pozorna zainstalowane Si [kVA]**	**Współ. mocy cosφ**	**Współ. jednoczesności "k"**	**Moc czynna skuteczna Ps [kW]**	**Moc bierna skuteczna Qs [kVar]**	**Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]**
Moc	**TK**	**3,00**	**1,09**	**3,19**	**0,94**	**0,70**	**2,10**	**0,76**	**2,23**
Prądy [A]		**4,61**					**3,23**		
1	Oświetlenie + technologia	3,00	1,09	3,19	0,94	0,70	2,10	0,76	2,23
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									